

KVM elverk - Ditt sj lvklara val!

Egen tillverkning - utvalda komponenter = H gsta kvalit  till l gsta pris. **Svensktillverkade!**
Anv ndars kra " f ljer SEMKO:s normer (jordfelsbrytare - mittpunktsjordning - IP23).
Vi tillverkar och levererar specialmodeller enligt dina  nskem l

Bensinelverk KVM H 4000

Bensindrivet 1-fas elverk fr n v rt egna m rke KVM.

H 4000 har en effekt p  4 kva och  r utrustad med Honda motor GX 270, 9 hk

Elverket p  bilden  r extrautrustat med hjulsats.



Modell:	H 4000	Motormodell:	GX 270
Uteffekt:	4,0 kva	Oljevakt:	Ja
Generatoreffekt:	4,2 kva	Startmetod:	Handstart
Anslutning:	1-fas	Drivmedel:	Bensin 95 - 98, alt. Aspen 4 T
Sp�nning:	230 Volt	Tank:	6 liter
Angiven str�m:	17 A	Driftid:	3-6 tim
Aut. sp�nningsregl.:	Ja	Ljudniv�:	71 dB
Mittpunktsjordning:	Ja	Storlek, LxBxH:	720 x 470 x 500 mm
Jordfelsbrytare	-	Vikt:	67 kg
Antal uttag:	2 st		
Motor/Effekt:	Honda 9 hk		Till�gg f�r elstart