

KVM elverk - Ditt sj lvklara val!

Egen tillverkning - utvalda komponenter = H gsta kvalit  till l gsta pris. **Svensktillverkade!**
Anv ndars kra " f ljer SEMKO:s normer (jordfelsbrytare - mittpunktsjordning - IP23).
Vi tillverkar och levererar specialmodeller enligt dina  nskem l

Bensinelverk KVM V 16000E

V 16000E  r det kraftigaste bensindrivna 3-fas elverket fr n KVM. Drivs av Vanguardmotor 2 cyl. V-blocks motor med toppventiler p  hela 35 hk. Klarar att driva medelstor elmotor t.ex. vedkap, kraftig h gtryckstv tt, kompressor, fl kt, st rre elsvets m.m.

Hjulsats extrautrustning



| | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Modell: | V 16000 E | Motormodell: | 613477 |
| Uteffekt: | 16 kva | Oljetryckslampa: | Ja |
| Generatoreffekt: | 16 kva | Startmetod: | Elstart |
| Anslutning: | 1-fas & 3-fas | Drivmedel: | Bensin 95 - 98, alt. Aspen 4 T |
| Sp nning: | 230 och 400 Volt | Tank: | 20 liter |
| Angiven str m: | 16 och 23 A | Driftid: | 5-10 tim |
| Aut. sp nningsregl.: | Ja | Ljudniv : | 76 dB |
| Mittpunktsjordning: | - | Storlek, LxBxH: | 950 x 680 x 660 mm |
| Jordfelsbrytare | Ja | Vikt: | 166 kg |
| Antal uttag: | 1st (1-fas) 1st (3-fas) | | |
| Motor/Effekt: | Vanguard / 35 hk | | |